

Sistema de alertamiento inalámbrico

Comunicador Central

Es un sistema de supervisión de zonas de seguridad con comunicación inalámbrica de alertas las cuales se activan mediante sensores conectados a los comunicadores esclavos y son recibidas por el comunicador maestro que muestra las zonas alertadas correspondientes.

El sistema consiste en 1 comunicador Maestro y de hasta 6 comunicadores esclavos.



CARACTERÍSTICAS:

- Supervisión de 6 zonas de seguridad
- Alcance a línea de vista +3Km
- 2 entradas por esclavo para conexión de sensores normalmente cerrados
- Configuración de 1 o 2 zonas de seguridad por esclavo
- Salida de alarma contacto seco en maestro.
- 6 salidas de GND de supervisión de alertas. Se pueden conectar tiras led o relevadores para visualizar las zonas alertadas
- Caja de esclavo IP66.
- Caja de maestro tipo Riel din

Ficha técnica

Especificaciones		
Parámetro	Valor	Unidad
Alimentación:		
Entrada fuente de alimentación	110 / 220	Volts AC
Salida fuente de alimentación.	12	Volts DC
Voltaje de alimentación	9-14	Volts DC
Consumo del comunicador maestro en Standby	51	mA
Consumo máximo del comunicador maestro	500	mA
Consumo del comunicador esclavo en Standby	50	mA
Consumo máximo del comunicador esclavo	575	mA
Radio:		
Frecuencia central	915	MHz
Máxima potencia de transmisión	20	dB
Alcance a línea de vista	+3	Km
Salidas de maestro:		
Capacidad del relevador de salida	0.5 a 125 2 a 30	Amp a VCA Amp a VDC
6 salidas colector abierto (OC)	50	mA
Generales:		
Temperatura de operación	-5 a 60	°C
Dimensiones del gabinete maestro	95x90x42	mm
Dimensiones del gabinete esclavo	120x80x50	mm